



Camporee de Guías Mayores 2017

“Excursionismo con Cristo”


Rancho “Escondido”

Manual Técnico

Señales y Comunicaciones

Código Internacional

Para enviar señales del sistema semáforo se debe proveer de **dos banderines** que tenga las siguientes características: **Un cuadrado de 45 x 45 cm y un bordón de 60 cm.**



Banderín modelo

EL ABECEDARIO SEMÁFORO

NÚMEROS Nótese que las primeras diez letras son los números repartidos del uno al cero.

A	H	O	V
B	I	P	W
C	J	Q	X
D	K	R	Y
E	L	S	Z
F	M	T	Sinal "Numeral"
G	N	U	Sinal "Alfabeto" (J)

ENVIANDO EL MENSAJE

Reglas a Cumplir:

1. **Antes de iniciar el mensaje** es necesario tomar la postura de **"descanso o intervalo"** como muestra la figura. Con los talones pegados y las banderas unidas, sin agitar.
2. Para llamar la **atención** repítase varias veces las **letras "R"- "U"** hasta encontrar respuesta.
3. Aunque otros prefieren llamar la **atención** con las letras **"V" "E"**.
4. Si **el receptor no está listo** envía la señal **"Espere" con la letra "Q"**.
5. Cuando **el receptor está listo** a recibir el mensaje entonces hará la señal de **"Listo para copiar"** que corresponde a la **letra "K"**.
6. **Envíe el mensaje letra por letra**, acompañado por **pausas en cada letra sin detenerse** hasta que complete la palabra entonces haga el intervalo.
7. **Si se olvida alguna letra; mantenga la última en posición.**
8. **Si hay algún error** en la letra enviada entonces **repita la letra "E" ocho veces y repita la última palabra.** Continúe con el mensaje.
9. Si **el receptor envía** el mensaje **"I" "M" "I"** significa **"No te copié repite la última palabra"**.
10. Si la palabra contiene **doble letra**; envíe la letra y haga **el intervalo rápido y repita la letra.**
11. **Entendido**, se envía con la **letra "A"**.
12. **Al finalizar el mensaje**, el **emisor** envía las **letras "A" "R"**.
13. Cuando la señal se **recibe correctamente** enviar la letra **"R"**.
14. **Para transmitir números**; haga cualquiera de las siguientes señales:
 - a. Cuando la estación transmisora envía el mensaje de números inmediatamente la estación receptora envía la misma señal, para comprobar que está listo para e recibir números.
 - b. o cuando termina de enviar números y se quiere enviar letras se hace **la señal "J" que significa enviar letras**, y la estación receptora responde con la misma señal **"J"**.

PRÁCTICAS, PRÁCTICAS

La práctica constante hará de ti el maestro. No te desanimes al principio parecerá difícil; pero, intenta hacer estos ejercicios constantemente; cada párrafo contiene todas las letras del abecedario incluya los números correspondiente.

- ✓ **Tú tocas hoy, el xilófono con Winzip el jockey que vino con el Dogo; mientras que el coro canta sobre la alfombra.**
- ✓ Félix y Peki contaron a Wiston, como Sarai mujer de Abram no le daba hijos... "Llégate a mi sierva y quizá tendré hijos de ella".
- ✓ **El club de Guías Mayores (coloque su nombre de club) sabe que el rottweiler, el fox terrier y el akita son perros de raza.**
- ✓ Edward Hunter fue el que descubrió el nudo cazador o unión el aparejador, que sirve para unir. Existe otros nudos como el carrick para calabrotes, vuelta de brasa para arrastrar, y el as de guía para salvamento.